

# CAR POWER BANK TOURIST SET



POWER BANK Jump starter 18 000 mAh, 600A w zestawie turystycznym wyposażony został w akcesoria niezbędne podczas wojaży, biwaków, pikników:

- Mini kompresor - napompuje koło samochodu, motocykla, roweru, posiada końcówki do pompowania piłek, materacy. Max ciśnienie 6 bar, czas pracy ciągłej ok 20 min.
- Lampkę turystyczną LED 250 lm, z kablem USB o długości 2 m - przydatną na camping, w namiocie, jako dodatkowe oświetlenie wnętrza pojazdu itd.
- Gniazdo zapalniczki 12V - umożliwiające zasilanie urządzeń turystycznych typu lodówka, czajnik, chłodziarka.
- Zestaw kabli - do ładowania urządzeń takich jak: przenośne komputery, tablety, telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne.



**NEW**  
PRODUCT



NEW  
PRODUCT



VOLT	CODE	NO REF.	EAN	UNIT PACK.	PACK. SYSTEM
12	6384	CS6384	5 902004 166384	CARTON BOX	1

### Specyfikacja Techniczna

- Pomaga uruchomić pojazd 12V z silnikiem benzynowym i Diesla
- Umożliwia ładowanie telefonów komórkowych, 16V laptopów Apple, laptopów 19V
- Obsługuje pojazdy benzynowe poniżej 4 000cc, Diesel poniżej 3 000cc
- Prąd startowy: 600A/Prąd szczytowy: 750A (12V)
- Pojemność: 18 000mAh
- Ilość cykli ładowania: 1 000 razy
- Czas ładowania: 7-8h
- Wyjście USB: 5V 2.1A/2A
- Napięcie wyjściowe: 12V/2A; 16V/3,5A; 19V/3,5A
- Temperatura pracy: -20 ÷ +65°C



Wspomaga rozruch pojazdu



Gniazdo zapalniczki 12V



Wydajna żarówka LED



Wspomaga rozruch motocykla



Ładowanie urządzeń mobilnych



Mini kompresor